

# ACCIONAMIENTO PPH25RR ★★★

Potencia 25 kW



Libertad de movimientos gracias al mando a distancia por radio. Todas las funciones se pueden ajustar mediante el mando a distancia por radio



Interruptor de sentido de giro, conexiones secundarias, contador de horas



La cubierta de plástico se puede quitar sin herramienta

La regulación de 4 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación, mientras que el

potenciómetro del mando a distancia por radio asegura un arranque suave que protege el hilo.

# Sistema y accesorios



## Datos técnicos

### Motor eléctrico

|          |       |
|----------|-------|
| Potencia | 25 kW |
|----------|-------|

### Hidráulica

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Niveles de presión            | 4                          |
| 2 circuitos de desplazamiento | Bomba de émbolos radiales  |
| Circuito principal            | Bomba de engranajes triple |

### Potencia

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nivel 1 | 45 l/min a 230 bares |
| Nivel 2 | 50 l/min a 200 bares |
| Nivel 3 | 60 l/min a 170 bares |
| Nivel 4 | 70 l/min a 140 bares |

### Electricidad

|  |               |
|--|---------------|
| Tensión  | 380 V / 480 V |
| Frecuencia   | 50 Hz / 60 Hz |
| Consumo de energía (400 V / 50 Hz)                             | 42 A          |
| 2 conexiones secundarias, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz) |               |

### Dimensiones

|          |         |
|----------|---------|
| Longitud | 760 mm  |
| Ancho    | 550 mm  |
| Alto     | 1140 mm |
| Peso     | 170 kg  |

## Sistema y accesorios

### Accionamiento PPH25RR\*\*\*

|           |  |
|-----------|--|
| 10983900* | Accionamiento PPH25RRP / 380-420 V / 50 Hz / frec. 434 MHz |
| 976206    | Paquete de mangueras de 5 piezas, 8 m FD                   |
| 975672    | Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento)  |

### Accesorios

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 973074 | Acoplamiento CEE 63/5 polos |
|--------|-----------------------------|

\* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión y frecuencia de radio.